



ИНВЕРТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 12/24/48/110 В

INV 12/600, 12/600NS, 12/600RT, 12/800, 12/800NS, 12/800RT, 12/1000,
12/1000NS, 12/1000RT;

INV 24/500, 24/500NS, 24/500RT, 24/800, 24/800NS, 24/800RT, 24/1200,
24/1200NS, 24/1200RT, 24/1600, 24/1600NS, 24/1600RT, 24/2000,
24/2000NS, 24/2000RT, 24/3000NS, 24/3000RT, 24/4000NS, 24/4000RT,
24/4500NS, 24/4500RT;

INV 48/500, 48/500NS, 48/500RT, 48/800, 48/800NS, 48/800RT, 48/1200,
48/1200NS, 48/1200RT, 48/1600, 48/1600NS, 48/1600RT,
48/2000, 48/2000NS, 48/2000RT, 48/3000, 48/3000NS, 48/3000RT, 48/4000,
48/4000NS, 48/4000RT, 48/5000NS, 48/5000RT, 48/6000NS, 48/6000RT,

INV 110/500, 110/500NS, 110/500RT, 110/800, 110/800NS, 110/800RT,
110/1200, 110/1200NS, 110/1200RT, 110/1600, 110/1600NS, 110/1600RT,
110/2000, 110/2000NS, 110/2000RT, 110/3000, 110/3000NS, 110/3000RT,
110/4000NS, 110/4000RT, 110/5000NS, 110/5000RT, 110/6000NS,
110/6000RT, 110/7000NS, 110/7000RT

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Инверторы серии INV - это результат многолетней работы по разработке и производству ИПБ.

Инверторы отличаются улучшенными компонентами, высокой надежностью, улучшенной работоспособностью и необходимыми характеристиками, как и все продукты компании.

Данные устройства могут применяться в следующих сферах деятельности:

- Ветровые электростанции и фотоэнергетические установки;
- Автоматизация;
- Телекоммуникации;
- Железные дороги;
- Гражданская и военная авиация;
- Гражданское и военное судостроение.

Код продукта	Номинальная мощность ВА	Напряжение на входе Всс	Напряжение на выходе Вса	Конфигурация	Размеры мм	Вес кг
INV12/600	600	12	230	Открытая рама	420x250x160	8
INV12/600NS	600	12	230	Ящичная	220x500x200	8
INV12/600RT	600	12	230	стойка 19"	483x300 3U	8
INV12/800	800	12	230	Открытая рама	420x250x160	13
INV 12/800NS	800	12	230	Ящичная	220x500x200	13
INV 12/800RT	800	12	230	стойка 19"	483x390 4U	13
INV12/1000	1000	12	230	Открытая рама	420x250x160	13
INV12/1000NS	1000	12	230	Ящичная	220x500x200	13
INV12/1000RT	1000	12	230	стойка 19"	483x390 4U	13

Код продукта	Номинальная мощность ВА	Напряжение на входе Всс	Напряжение на выходе Вса	Конфигурация	Размеры мм	Вес кг
INV24/500	500	24	230	Открытая рама	420x250x160	8
INV24/500NS	500	24	230	Ящичная	220x500x200	8
INV24/500RT	500	24	230	стойка 19"	483x300 3U	8
INV24/800	800	24	230	Открытая рама	420x250x160	13
INV24/800NS	800	24	230	Ящичная	220x500x200	13
INV24/800RT	800	24	230	стойка 19"	483x390 4U	13
INV24/1200	1200	24	230	Открытая рама	570x310x180	23
INV24/1200NS	1200	24	230	Ящичная	220x500x200	23
INV24/1200RT	1200	24	230	стойка 19"	483x390 4U	23
INV24/1600	1600	24	230	Открытая рама	570x310x180	25
INV24/1600NS	1600	24	230	Ящичная	215x545x550	25
INV24/1600RT	1600	24	230	стойка 19"	483x390 4U	25
INV24/2000	2000	24	230	Открытая рама	570x310x180	28
INV24/2000NS	2000	24	230	Ящичная	215x545x550	28
INV24/2000RT	2000	24	230	стойка 19"	483x390 4U	28
INV24/3000NS	3000	24	230	Ящичная	250x700x600	60
INV24/3000RT	3000	24	230	стойка 19"	483x650 5U	60
INV24/4000NS	4000	24	230	Ящичная	400x800x500	72
INV24/4000RT	4000	24	230	стойка 19"	440x650 5U	72
INV24/4500NS	4500	24	230	Ящичная	400x800x500	80
INV24/4500RT	4500	24	230	стойка 19"	440x650 5U	80

Код продукта	Номинальная мощность ВА	Напряжение на входе Всс	Напряжение на выходе Вса	Конфигурация	Размеры мм	Вес кг
INV48/500	500	48	230	Открытая рама	420x250x160	8
INV48/500NS	500	48	230	Ящичная	220x500x200	8
INV48/500RT	500	48	230	стойка 19"	483x300 3U	8
INV48/800	800	48	230	Открытая рама	420x250x160	13
INV48/800NS	800	48	230	Ящичная	220x500x200	13
INV48/800RT	800	48	230	стойка 19"	483x390 4U	13
INV48/1200	1200	48	230	Открытая рама	570x310x180	25
INV48/1200NS	1200	48	230	Ящичная	220x500x200	25
INV48/1200RT	1200	48	230	стойка 19"	483x390 4U	25
INV48/1600	1600	48	230	Открытая рама	570x310x180	28
INV48/1600NS	1600	48	230	Ящичная	215x545x550	28
INV48/1600RT	1600	48	230	стойка 19"	483x390 4U	28
INV48/2000	2000	48	230	Открытая рама	570x310x180	35
INV48/2000NS	2000	48	230	Ящичная	215x545x550	35
INV48/2000RT	2000	48	230	стойка 19"	483x390 4U	35
INV48/3000	3000	48	230	Открытая рама	570x310x200	40
INV48/3000NS	3000	48	230	Ящичная	320x605x640	40
INV48/3000RT	3000	48	230	стойка 19"	483x395 6U	40
INV48/4000	4000	48	230	Открытая рама	570x310x200	50
INV48/4000NS	4000	48	230	Ящичная	320x605x640	50
INV48/4000RT	4000	48	230	стойка 19"	483x395 6U	50
INV48/5000NS	5000	48	230	Ящичная	400x800x500	72
INV48/5000RT	5000	48	230	стойка 19"	440x650 5U	72
INV48/6000NS	6000	48	230	Ящичная	400x800x500	78
INV48/6000RT	6000	48	230	стойка 19"	440x650 5U	78

Код продукта	Номинальная мощность ВА	Напряжение на входе Всс	Напряжение на выходе Вса	Конфигурация	Размеры мм	Вес кг
INV110/500	500	110	230	Открытая рама	420x250x160	8
INV110/500NS	500	110	230	Ящичная	220x500x200	8
INV110/500RT	500	110	230	стойка 19"	483x300 3U	8
INV110/800	800	110	230	Открытая рама	420x250x160	13
INV110/800NS	800	110	230	Ящичная	215x545x550	13
INV110/800RT	800	110	230	стойка 19"	483x390 4U	13
INV110/1200	1200	110	230	Открытая рама	570x310x180	25
INV110/1200NS	1200	110	230	Ящичная	215x545x550	25
INV110/1200RT	1200	110	230	стойка 19"	483x390 4U	25
INV110/1600	1600	110	230	Открытая рама	570x310x180	28
INV110/1600NS	1600	110	230	Ящичная	215x545x550	28
INV110/1600RT	1600	110	230	стойка 19"	483x390 4U	28
INV110/2000	2000	110	230	Открытая рама	570x310x180	35
INV110/2000NS	2000	110	230	Ящичная	215x545x550	35
INV110/2000RT	2000	110	230	стойка 19"	483x390 4U	35
INV110/3000	3000	110	230	Открытая рама	570x310x200	40
INV110/3000NS	3000	110	230	Ящичная	320x605x640	40
INV110/3000RT	3000	110	230	стойка 19"	483x395 6U	40
INV110/4000NS	4000	110	230	Ящичная	250x650x600	66
INV110/4000RT	4000	110	230	стойка 19"	440x650 5U	66
INV110/5000NS	5000	110	230	Ящичная	400x800x450	72
INV110/5000RT	5000	110	230	стойка 19"	440x650 5U	72
INV110/6000NS	6000	110	230	Ящичная	400x800x450	78
INV110/6000RT	6000	110	230	стойка 19"	440x650 5U	78
INV110/7000NS	7000	110	230	Ящичная	400x800x450	83
INV110/7000RT	7000	110	230	стойка 19"	440x650 5U	83



Технические характеристики:

- Напряжение на входе: 12Вdc, 24Вdc, 48Вdc и 110Вdc;
- Фильтрация, стабилизация и регулировка гармонических волн;
- Увеличенное окно входного напряжения;
- Изоляционный трансформатор;
- Запасная линия питания 230 В с автоматическим выключателем - опция;
- Световые индикаторы;
- Интерфейс удаленного управления аварийными ситуациями на сухих контактах;
- Удаленное управление включением и отключением (опция);
- Различные частоты и напряжение (по запросу);
- Возможность индивидуальной настройки



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://ural-electro.nt-rt.ru/> || эл. почта: utr@nt-rt.ru